

INVERSOR XANTREX 1.400 W

PROwatt SW Inversor de onda sinusoidal para sistemas aislados de baterías a 12 V

Inversor de onda sinusoidal pura de alta calidad para suministrar corriente alterna domestica a todo tipo de cargas eléctricas, incluidas herramientas de velocidad variable, dispositivos eléctricos avanzados, microondas, etc.

Incluye protección contra sobretensión y baja tensión, desconexión por temperatura excesiva, protección contra sobrecarga automática y protección cortocircuitos.



Dispone de una pantalla que informa del estado, conexiones accesibles, se instala de forma sencilla y rápida. Su diseño compacto y el poco espacio que ocupa lo hacen muy versátil.

Proporciona corriente óptima de forma continua. Su elevada capacidad de arranque le permite admitir cargas de arranque difícil como TV grandes, neveras o congeladores. Adecuado para alimentar cargas delicadas, tales como equipos de medida, comunicaciones, audio, vídeo, etc.

Muy bajo autoconsumo en modo de espera, inferior a 600 mA por lo que puede dejarse permanentemente conectado a las baterías. Alarma de audio configurable.

Opcional: Interruptor remoto de encendido y apagado de hasta 7,6 o 15 metros

Especificaciones:

Potencia de salida continua:	1.400 W
Potencia pico:	2.800 W
Consumo en servicio:	<1.000 mA
Rango de tensión de entrada:	10,5 a 15,5 Vcc (12 V nominal)
Tensión de salida:	230 Vca RMS +-10% Frecuencia: 50 Hz
Alarma por batería baja:	11 V Desconexión por batería baja: 10,5 V
Eficiencia:	90 %
Dimensiones:	11.5 x 24 x 36.9 cm
Peso:	4.64 Kg.

REF: 283014

Garantía de 2 años

ELEKTRON[®]

ENERGÍAS RENOVABLES - MEDICIÓN AMBIENTAL

Farigola, 20 local 08023 Barcelona
Tel. 93 210 83 09
consulta@tiendaelektron.com
www.tiendaelektron.com